

POSTUP PŘIPOJOVÁNÍ VÝROBNÍHO MODULU / AKUMULACE K LDS

Výrobní nebo akumulace menší než P_{inst} 100 kW

I. Záměr připojit výrobu / akumulaci k LDS

1. Podání žádosti o připojení k LDS
Povinné přílohy k žádosti (minimální rozsah):
Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude výrobní / akumulace umístěna
 - Výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být výrobní / akumulace umístěna
 - Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním výroby / akumulace – dokládáte pouze v případě, kdy žadatel není vlastníkem nemovitostí
 - Jednopolové schéma zapojení výroby (včetně zapojení akumulace, je-li součástí výroby) / samostatné akumulace.
2. Posuzování žádosti, v případě možnosti připojení stanovení technických podmínek
3. Přijetí návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení (SoSB), podpis a doručení provozovateli LDS
4. Úhrada vyměřeného podílu na oprávněných nákladech dle smlouvy, pokud je vyčíslen

II. Výstavba výroby / akumulace

1. Předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení
Minimální rozsah dokumentace:
 - schéma zapojení výroby / akumulace, včetně připojení výroby / akumulace k LDS, provedené v souladu s podmínkami stanovenými v SoSB
 - tabulka telemetrie (s návrhem přenosu dat)
 - schéma zapojení fakturačního měření
 - situační výkres s vyznačením umístění výroby/akumulace
 - rozsah funkčních zkoušek (návrh zkoušek výroby / akumulace které provádí zákazník)
 - harmonogram výstavby s předpokládanými termíny splnění jednotlivých bodů tohoto odstavceBližší informace o rozsahu předávané projektové dokumentace viz bod 3.6 přílohy č. 4 PP LDS
2. Připomínkování a úpravy předložené dokumentace ukončené jejím schválením
3. Výstavba výroby / akumulace v souladu s odsouhlasenou dokumentací
4. Předložení místního provozního předpisu (MPP) k odsouhlasení (pouze u výroben, které nejsou vnořeny do stávajícího odběrného místa)
5. Zažádání o SIM pro komunikaci řídicí jednotky s dispečinkem provozovatele PLDS, dodání SIM
6. Ověření komunikace řídicí jednotky s dispečinkem PLDS

III. Připojení výroby / akumulace k LDS

1. Úhrada zbývajících částí podílu na oprávněných nákladech dle smlouvy, pokud je vyčíslen
2. Přijetí návrhu smlouvy o připojení (SoP) a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, podpis a doručení provozovateli LDS
3. Sdělení o výběru obchodníka se silovou elektřinou
4. Podání žádosti o umožnění trvalého provozu (Žádost o UTP)
Povinné přílohy žádosti o UTP viz bod 9.3.2 přílohy č. 4 PP LDS
5. Provedení kontroly výroby / akumulace zástupcem provozovatele LDS (viz bod 9.3.3 přílohy č. 4 PP LDS)
6. První paralelní připojení výroby / akumulace
7. Provedení funkčních zkoušek (zkoušek výroby / akumulace které provádí zákazník)
8. Vydání Konečného provozního oznámení PLDS k Žádosti o UTP



Výrobná nebo akumulace P_{inst} 100 kW a více

I. Záměr připojit výrobní / akumulaci k LDS

1. Podání žádosti o připojení k LDS
Povinné přílohy k žádosti (minimální rozsah):
Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude výrobní / akumulace umístěna
 - Výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být výrobní / akumulace umístěna
 - Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním výrobní / akumulace – dokládáte pouze v případě, kdy žadatel není vlastníkem nemovitostí
 - Jednopolové schéma zapojení výrobní (včetně zapojení akumulace, je-li součástí výrobní) / samostatné akumulace.
2. Posuzování žádosti, v případě možnosti připojení stanovení technických podmínek
3. Přijetí návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení (SoSB), podpis a doručení provozovateli LDS
4. Úhrada vyměřeného podílu na oprávněných nákladech dle smlouvy, pokud je vyčíslen

II. Výstavba výrobní / akumulace

1. Předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení
Minimální rozsah dokumentace:
 - schéma zapojení výrobní / akumulace, včetně připojení výrobní / akumulace k LDS, provedené v souladu s podmínkami stanovenými v SoSB
 - tabulka telemetrie (s návrhem přenosu dat)
 - schéma zapojení fakturačního měření
 - situační výkres s vyznačením umístění výrobní/akumulace, popř. odběratelské/předávací trafostanice, je-li instalována
 - rozsah funkčních zkoušek (návrh zkoušek výrobní / akumulace které provádí zákazník)
 - harmonogram výstavby s předpokládanými termíny splnění jednotlivých bodů tohoto odstavceBližší informace o rozsahu předávané projektové dokumentace viz bod 3.6 přílohy č. 4 PP LDS
2. Připomínkování a úpravy předložené dokumentace ukončené jejím schválením
3. Výstavba výrobní / akumulace v souladu s odsouhlasenou dokumentací
4. Předložení místního provozního předpisu (MPP) k odsouhlasení
5. Zažádání o SIM pro komunikaci řídicí jednotky s dispečinkem provozovatele PLDS, dodání SIM
6. Ověření komunikace řídicí jednotky s dispečinkem PLDS

III. Připojení výrobní / akumulace k LDS

1. Podání žádosti o umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (Žádost o UPOS)
Povinné přílohy žádosti o UPOS viz bod 9.2.2 přílohy č. 4 PP LDS
2. Provedení kontroly výrobní / akumulace zástupcem provozovatele LDS (viz bod 9.2.4 přílohy č. 4 PP LDS) a instalace měřidla
3. Úhrada zbývajících částí podílu na oprávněných nákladech dle smlouvy, pokud je vyčíslen
4. Přijetí návrhu smlouvy o připojení (SoP) a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, podpis a doručení provozovateli LDS
5. Sdělení o výběru obchodníka se silovou elektřinou
6. Vydání stanoviska PLDS k Žádosti o UPOS
7. První paralelní připojení výrobní / akumulace
8. Provedení funkčních zkoušek (zkoušek výrobní / akumulace které provádí zákazník)
9. Podání žádosti o umožnění trvalého provozu (Žádost o UTP)
Povinné přílohy žádosti o UTP viz bod 9.3.2 přílohy č. 4 PP LDS
10. Provedení kontroly výrobní / akumulace zástupcem provozovatele LDS (viz bod 9.3.3 přílohy č. 4 PP LDS)
11. Vydání Konečného provozního oznámení PLDS k Žádosti o UTP